



Test Number	Measurement			Engine running				Engine Stop (Ω)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
سیمیٹک پوائنٹ Measuring Point											
Wire Color	آر نی یا نیلر	وٹ نیلر	ایٹھر نیلر	■ B یا R ■ R یا B	■ O یا G ■ G یا O	■ Y یا B ■ B یا Y	■ B یا R ■ R یا B	■ W یا BI ■ BI یا W	ایس آف آر		
ماڈل Model	ٹائپ Type	اسکی ولٹ Rated Voltage(A.C. V)	ریٹڈ کرنٹ Rated Current (A)	اسکی ولٹ Rated Voltage(A.C. V)	ڈی سی ولٹ D.C. V	این ایس ایس Exciter(A.C. V)	این ایس ایس Stator	ایکس ایٹر Exciter	پاور کول Power coil		
ER2500CX	R	3150±150	230	8.7	230	25 - 35	2 - 3	1.7 - 2.2	31 - 39	3.0 - 3.8	-
EM6000GN	R	3000±100	220	18.2	220	-	2 - 3	0.8	55 - 65	1.0 - 1.2	-
EG4000CX	RH	3000±100	220	14.5	220 ± 10	25	90	1.3	47	1.5	0.8 - 1.2
EG5000CX	RH	3000±100	220	18.2	220 ± 10	30	90	0.8	60	1.2	0.8 - 1.2
EG6500CX	RH	3000±100	220	22.7	220 ± 10	30	90	0.6	62	1.1	0.8 - 1.2
EM1000K1	RRH	3150±150	220	36.4	220 ± 11	35 ± 8	33 ± 5	0.211-0.317	49 - 59	1.50 - 2.25	1.92 - 2.88

Item	ER2500CX	EM6000GN EG4000CX EG5000CX EG6500CX	EM1000K1
روتور بولٹ Rotor Bolt	24	44	55
M5	5.3		
M6	10 - 12		
M8	22 - 24		